

Sonderfunktionen Telefonie

Rufnummernanzeige (CLIP)

Diese Funktion ist bei Kabel-TV Amstetten kostenlos enthalten: Wenn Sie einen Anruf erhalten, sehen Sie im Display bereits die Nummer des Gesprächspartners. (Ausnahme: Wenn dieser die Rufnummer unterdrückt).

Eigene Rufnummernanzeige unterdrücken

Wenn Sie jemanden anrufen und dabei Ihre **Rufnummer unterdrücken** möchten, geben Sie die Telefonnummer wie folgt ein:

Telefonie:#31(Rufnummer)..... Fritz!Box:*#*31*(Rufnummer)..... SIP:*31*(Rufnummer).....

Permanent deaktivieren oder aktivieren: Fritz!Box:*#*31*..... SIP:*31*.....

Wenn Sie die Rufnummer immer unterdrückt haben möchten, melden Sie sich diesbezüglich einfach bei Kabel-TV Amstetten. Wir stellen Ihre Nummer dann als Geheimnummer ein. Ist Ihre Nummer eine **Geheimnummer** und Sie wollen einmal Ihre **Nummer mitsenden**, geben Sie die Telefonnummer wie folgt ein: Telefonie:#30(Rufnummer).....

Anklopfen / Makeln / Rückfragen

Sie führen gerade ein Gespräch und möchten trotzdem erreichbar bleiben? Wenn Sie die Funktion Anklopfen aktiviert haben, werden Sie durch ein **Anklopfsignal** (ein kurzer wiederholter Ton) informiert, dass ein zweites Gespräch ankommt. In der Kabel-TV Amstetten Grundeinstellung ist diese Funktionalität deaktiviert und kann bei Bedarf aktiviert werden. Während Sie das Anklopfsignal hören, können Sie:

- mit (R) das **zweite Gespräch entgegennehmen**. Der Teilnehmer des ersten Gesprächs kann das Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer nicht hören.

- Mit der Taste (R) können Sie ganz einfach **zwischen den Teilnehmern wechseln**.

Das Anklopfen muss bei Faxbetrieb deaktiviert sein, da ansonsten die Datenübertragung unterbrechen kann!

Konferenz mit 3 Personen

Die **Dreierkonferenz** kann immer aus einem bestehenden Zweiergespräch heraus aktiviert werden. Drücken Sie dazu einfach die Taste (R). Danach hören Sie einen erneuten Freiton und können den dritten Gesprächspartner anrufen. Wenn dieser abhebt, drücken Sie wiederum die Taste (R) und schon können Sie sich zu dritt unterhalten.

Rufweiterleitung

Bei Ihrem Anschluss haben Sie mehrere Möglichkeiten, eine Rufweiterleitung einzustellen:

1. Rufweiterleitung sofort:

alle eingehenden Anrufe werden **sofort** an eine andere Nummer weitergeleitet.

Aktivierung:

Telefonie:#72(Rufnummer zur Weiterleitung).....

Fritz!Box:*#*72*(Rufnummer zur Weiterleitung).....

SIP:*72*(Rufnummer zur Weiterleitung).....

Deaktivierung:

Telefonie:*72.....

Fritz!Box:*#*72*.....

SIP:*72*.....

2. Rufweiterleitung bei Nichtmelden:

Wenn Sie nicht innerhalb von ca. **25 Sek.** abheben oder der Anschluss **besetzt** ist, wird der Anruf umgeleitet.

Aktivierung:

Telefonie:#73(Rufnummer zur Weiterleitung).....

Fritz!Box:*#*73*(Rufnummer zur Weiterleitung).....

SIP:*73*(Rufnummer zur Weiterleitung).....

Deaktivierung:

Telefonie:*73.....

Fritz!Box:*#*73*.....

SIP:*73*.....

3. Rufweiterleitung bei Besetzt:

Ist Ihr Anschluss **besetzt**, wird der Anruf sofort zur angegebenen Nummer weitergeleitet.

Aktivierung:

Telefonie:#74(Rufnummer zur Weiterleitung).....

Fritz!Box:*#*74*(Rufnummer zur Weiterleitung).....

SIP:*74*(Rufnummer zur Weiterleitung).....

Deaktivierung:

Telefonie:*74.....

Fritz!Box:*#*74*.....

SIP:*74*.....